



**Exempel**

Rött: Blinkande data i displayen

**Mode** **Inställning/ändring av datum och klockslag**

Exempel: datum 01.02.2000; tid 14:00

O.K. 3x  
◆ 1x

O.K. 2x

O.K. 1x  
◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 4x

O.K. 3x

**Mode PR** Semesterkoppling  
Börja och slut efter datum

Semesterkoppling (permanent ON/OFF)  
(Överordnat före veckoprogrammen.)  
Exempel: Börja:20.04; Slut:24.04  
Kanal B OFF (permanent)

Startläge från:AUTO mode

O.K. 1x

◀ 1x

◆ 2x

O.K. 3x  
◆ 4x

O.K. 1x  
◆ 2x

O.K. 1x  
◆ 4x

O.K. 2x  
◆ 2x

O.K. 1x

Exempel: 2 kanals ur

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck 1x för mode AUTO.  
**Semesterkopplingen upptar inga minnesplatser.**  
Om ny semesterkoppling programmeras överskrivs den gamla semesterkopplingen. När semesterkopplingen är utförd växlar reläutgången till normalprogrammet.

**Mode ?** Läsning eller ändring av kopplingstid

Exempel: Ändra tisdag och torsdag-söndag  
19:00:kanal A ON;kanal B IMPULS

Till: Onsdag-söndag 19:30,  
Kanal A ON,kanal B ON

Startläge från:AUTO mode

O.K. 2x  
O.K. 1x

Visar antalet fria minnesplatser

O.K. 3x

◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 1x

O.K. 7x  
◆ 3x

O.K. 3x

◆ 2x

O.K. 1x

O.K. 1x

Visar antalet fria minnesplatser

**Mode PR** Programmering av dag eller veckoprogram

Olika möjligheter

1. En dag, en kanal
2. Flera dagar, en kanal
3. En dag, flera kanaler
4. Flera dagar, flera kanaler

Exempel: Tisdag (2) och Torsdag (4), till söndag (7)  
Kopplingstid 19:00  
Kanal A ON; Kanal B IMPULS 05 sek.

Startläge från:AUTO mode

O.K. 1x

◆ 1x  
O.K. 2x

◆ 1x  
O.K. 1x

O.K. 4x  
◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 9x

O.K. 3x  
◆ 1x

O.K. 1x  
◆ 3x

Exempel: 2 kanals ur

O.K. 2x  
◆ 5x

O.K. 1x

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck knappen 1x för mode AUTO.

**Mode S/W** Radering av automatisk sommartidsomställning

Vid leverans är alltid sommartidsomställningen aktiverad.

Startläge från:AUTO mode

O.K. 4x  
O.K. 1x

◆ 1x

O.K. 1x

S/W-omställningen är raderad

Sommartidsomställningen utföres enligt nu gällande regler för Europa.  
**Start: Sista söndagen i mars**  
**Slut: Sista söndagen i oktober**

**Mode ?** Radering av kopplingstid

Exempel: Radering av semesterkoppling  
Börja 20.04 Slut 24.04

Startläge från:AUTO mode

O.K. 2x  
O.K. 1x

Visar antalet fria minnesplatser

O.K. 1x

CL 1x

O.K. 1x

Om CL trycks två gånger när antalet fria minnesplatser visas i displayen, raderas allt.