

## FUNK-SENSOREN UND SENDER

Funktaster 1-Kanal paladin 676 010 rf



### Übersicht

- Funktaster / Sender 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Verfügbare Betriebsmodi: Schalten (Ein / Aus), Dimmen, Rollladensteuerung (auf / ab), Szenenwahl (Szene 1 / 2)
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebmontage
- Schutzart IP 44
- KNX-RF kompatible Funklösung (E-Mode)

### Bestellnummern

■ **paladin**

676 010 rf      Funktaster 1-Kanal

# FUNK-SENSOREN UND SENDER

## Funktaster 1-Kanal paladin 676 010 rf

### Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 2 x 3 V CR2025 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Betriebsarten	Schalten (Ein / Aus) Dimmen Rollladensteuerung (auf / ab) Szenenwahl (Szene 1 / 2)
Kompatible KNX-RF Befehle (E-Mode)	CH_Generic_Switch_5 (0311h) CH_Battery_Status (0021h)
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+45°C
Abmessungen	78 x 28 x 23 mm
Montage	Aufputzmontage / Klebmontage
Schutzart	IP 44

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

