

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Lichtsensoren Jalousie paladin 676 210 rf



Übersicht

- Licht-/Helligkeitssensor für Sonnenschutzanwendungen
- Passend zum Jalousieaktor 674 730 rf
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**

676 210 rf Lichtsensor für
Sonnenschutz

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Lichtsensoren Jalousie paladin 676 210 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieb
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Messwert	Lux
Abmessungen	78 x 28 x 23 mm
Montage	Aufputzmontage / Klebmontage
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

