BELEUCHTEN Seite 1 / 2

# **DIMMER** paladin 873 030 led



#### Zubehör



Kompensator

### Übersicht

- Universaldimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenanschnitt-Steuerung ODER dimmbare LED Lampen mit einem elektronischen Transformator für Phasenabschnitt-Steuerung
- Unterputzmontage
- Minimaler Dimmwert einstellbar
- Für Tasteranschluss
- Installation in Standarddosen hinter einem Taster möglich
- Flache Bauform (13 mm)
- Einfache Verdrahtung
- Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes
- Softstartfunktion
- Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Einfache Verdrahtung (10 cm lose Litzen mit Aderendhülsen)

#### **Bestellnummern**

paladin

873 030 led für LED Lasten:

4 - 100 / 350 W

**BELEUCHTEN** 

## **DIMMER** paladin 873 030 led

## **Bestellinformationen**

für Phasenabschnitt-Steuerung (C)

	Spannung	EAN	Art. Nr.
873 030 led	230 V 50-60 Hz	4022709231383	23138
Technische	Daten		
Anschlussspannung		230 V, 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme		2 VA	
Abmessungen		46 x 42 x 13 mm	
Montage		Unterputzmontage	
Zulässige Umgebungstemperatur		0+40 °C	
Schutzart		IP 20 nach DIN EN 60529	
Lampentyp		Dimmbare LED-Lampen	
Glimmlampenlast		max. 1,5 mA	
Lastart		LED	
Dimmbare 230 V~ LED-Lampen für Phasenanschnitt-Steuerung		4–100 W	
Dimmbare 230 V~ LED-Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung		4–350 W	
Dimmbare 12 V~ LED-Lampen mit einem elektronischen Transformator für Phasenabschnitt-Steuerung (C)		1 Lampe je Trafo max. 6 Trafos (50 W)	

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche



