

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Schaltaktor 1-Kanal paladin 672 730 rf



Übersicht

- Schaltaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalten (Ein/Aus), Timer (3sek. - 10min.)
- Schaltleistung 250V 16 A
- Einstellbarer Timer von 3 Sekunden bis 10 Minuten
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Verteilereinbau
- Schutzart IP20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ paladin

672 730 rf Schaltaktor 1-Kanal

Technische Änderungen vorbehalten.

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Schaltaktor 1-Kanal paladin 672 730 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	230V~ 50Hz
Strombedarf	35 mA
Schaltleistung	16A 250V (cos φ=1)
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 Mhz Reichweite max. 100m
Schaltfunktionen	EIN AUS Timer
Einstellbereich Timer	00:03 bis 10:00 mm:ss
Kompatible KNX-RF Befehle	CH_Light_Actuator_Scene (0103h)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+45°C
Abmessungen	1TE (95 x 17,5 x 60 mm)
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Technische Änderungen vorbehalten.

