

## FUNK-SCHALTAKTOREN

Schaltaktor / Jalousieaktor paladin 674 730 rf



### Übersicht

- Schaltaktor 2-Kanal / Jalousieaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalten 2-Kanäle (Ein / Aus), Jalousie 1-Kanal (auf / ab)
- Schaltleistung 250 V 16 A 50 Hz bzw. 2 x 5 A bei  $\cos \varphi=0,5$
- 2 zusätzliche Anschlüsse für kabelgebundene Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Deckenmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ **paladin**

674 730 rf     Schaltaktor 2-Kanal /  
Jalousieaktor 1-Kanal

# FUNK-SCHALTAKTOREN

## Schaltaktor / Jalousieaktor paladin 674 730 rf

### Technische Daten

Anschlussspannung	230 V ~50 Hz
Schaltleistung	250 V / 2 x 16 A bei $\cos \varphi=1$ 250 V / 2 x 5 A bei $\cos \varphi=0,5$
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Schaltfunktionen	Schalten EIN Schalten AUS Jalousie AUF Jalousie AB
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°C...+45°C
Abmessungen	108 x 52 x 34 mm
Montage	Deckenmontage (Hohlraumdecke)
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

